

着信転送サービス設定方法

1. 一般電話番号(0748-●●-●●●●)または(0749-●●-●●●●)を『無応答時転送』する場合

⇒呼び出しを行い、この間に応答がなかった場合に指定の番号へ転送するサービスです。

① 転送設定を行います



1 4 2 2 をダイヤル ▶

♪ガイダンス<1>流れます ▶

【転送先の電話番号】をダイヤルして # を押します ▶

♪ガイダンス<3>流れます ▶

【転送先の電話番号】の設定完了 電話切れます

② 転送モードの設定を行います



1 4 2 1 2 (無応答時転送設定番号)をダイヤル ▶

♪ガイダンス<6>流れます ▶

【無応答転送時】の設定完了 電話切れます

③ 呼び出し回数の設定を行います(無応答時に転送)



1 4 2 3 をダイヤル ▶

♪ガイダンス<10>流れます ▶

入力した数字の回数呼び出して転送します 参考例)「3」を押した場合、3回呼び出して転送します ▶

♪ガイダンス<11>流れます ▶

【呼び出し回数】の転送設定完了 電話切れます

④ 設定完了



ご自宅の(0748-●●-●●●●)または(0749-●●-●●●●)に受電した電話を無応答時に設定した回数コールした後、指定の番号へ転送します

⑤ 転送を停止します



1 4 2 0 をダイヤル ▶

♪ガイダンス<8>流れます ▶

【無応答転送時】の転送設定を停止します 電話切れます

④ 050回線(050-■■■■-■■■■)を無応答時転送する場合は、ダイヤルする上記の番号の前に「0008」をつけて発信してください。
「一般電話番号」と「050回線」の両方を転送する時は、どちらも設定してください。

2. 一般電話番号(0748-●●-●●●●)または(0749-●●-●●●●)を無条件転送する場合

⇒自宅の固定電話に受電した電話を無条件で転送するサービスです。

①



■ 転送設定を行います

1 4 2 2 をダイヤル ▶

♪ガイダンス<1>流れます ▶

【転送先の電話番号】をダイヤルして # を押します ▶

♪ガイダンス<3>流れます ▶

【転送先の電話番号】の設定完了 電話切れます

②



■ 転送モードの設定を行います

1 4 2 1 1 (無条件転送設定番号)をダイヤル ▶

♪ガイダンス<6>流れます ▶

【無条件転送時】の設定完了 電話切れます

③



■ 設定完了

ご自宅の(0748-●●-●●●●)または(0749-●●-●●●●)に受電した電話を無条件で指定の番号へ転送します
(自宅電話ではコール音鳴りません)

④



■ 転送を停止します

1 4 2 0 をダイヤル ▶

♪ガイダンス<8>流れます ▶

【無条件転送時】の転送設定を停止します 電話切れます

⑧ 050回線(050-■■■■-■■■■)を無応答時転送する場合は、ダイヤルする上記の番号の前に「0008」をつけて発信してください。
「一般電話番号」と「050回線」の両方を転送する時は、どちらも設定してください。

3. 外出時遠隔操作番号(リモコン)サービスを設定する場合

⇒外出時、自宅に受電する電話を指定の番号へ「転送停止」、「転送開始」、「転送先番号の変更」など設定するためのサービスです。

① ■一般電話番号(0748-●●-●●●●)または(0749-●●-●●●●)の転送時設定を行います



※リモコン操作で転送開始した場合は、自宅の固定電話でサービス停止の番号を入力しても転送解除にはならない。
リモコン操作にてサービス停止をしてください。

⑨ 050回線(050-■■■■-■■■■)転送時の場合は、ダイヤルする上記の番号の前に「0008」をつけて発信してください。

「一般電話番号」と「050回線」の両方を転送時の場合は、どちらも設定してください。

※ 外出時遠隔操作番号(リモートコントロール)サービスを利用しない場合は、設定する必要はありません。

4. 外出先から着信転送サービスをご利用になる場合

⇒外出先の電話から「転送停止」「転送開始」「転送先番号の変更」が可能です。

- ① 着信転送機能ご利用時に外出時遠隔操作番号(リモコン)サービスを設定する必要があります

P8【3】の手順で設定してください

- ② 外出時遠隔操作専用の番号に発信します

0748-56-0800 をダイヤル ▶

ガイドンス一覧の「外出時遠隔操作」▶

♪ガイドンス<1>流れます ▶

転送元の電話番号を市外局番からダイヤルして # を押します ▶

♪ガイドンス<2>流れます ▶

P8【3】の手順で設定した暗証番号を入力します ▶

♪ガイドンス<3>流れます ▶

ガイドンスに従ってサービス停止の場合は **0**、開始の場合は **1**、変更の場合は **2** を押した後、**0** ~ **4** を選択し、転送先番号を指定してください